



### Basic features

Homologación/conformidad	CE cULus WEEE
Marca	Global
Norma básica	IEC 60947-5-2

### Display/Operation

Indicación de funcionamiento	Sí
Indicador de tensión de servicio	no

### Electrical connection

Conexión	M12x1-Conector, 3-polos, A-codificado
Protección contra cortocircuito	Sí
Protección contra polarización inversa	Sí
Protección contra posibilidad de confusión	Sí

### Electrical data

Capacidad de carga máx. para Ue	1 µF
Categoría de empleo	CC-13
Caída de tensión estática máx.	3.8 V
Clase de protección	II
Corriente asignada de servicio Ie	130 mA
Corriente de servicio mínima Im	0 mA
Corriente en vacío lo máx., atenuada	25 mA
Corriente en vacío lo máx., no atenuada	12 mA
Corriente nominal condicional de cortocircuito	100 A
Corriente residual Ir. máx.	80 µA
Frecuencia de conmutación	150 Hz
Ondulación residual máx. (% de Ue)	15 %
Resistencia de salida Ra	2.0 kOhmios + D + LED
Retardo de disposición tv máx.	10 ms
Tensión asignada de aislamiento Ui	75 V DC
Tensión asignada de servicio Ue CC	24 V
Tensión de servicio Ub	10...30 VDC

### Environmental conditions

EN 60068-2-27, choque	Semisinusoidal, 30 gn, 11 ms
EN 60068-2-6, vibración	55 Hz, amplitud 1 mm, 3x30 min
Grado de protección	IP67
Grado de suciedad	3
Temperatura ambiente	-25...70 °C

### Functional safety

MTTF (40 °C)	1620 a
--------------	--------

Sensores inductivos  
BES M18ME-PSC80B-S04G-003  
Código de pedido: BES00EZ

**BALLUFF**

Interface

Salida de conmutación PNP contacto normalmente abierto (NA)

Material

Material de carcasa Latón, niquelada  
Superficie activa, material PBT

Mechanical data

Dimensiones Ø 18 x 44.5 mm  
Longitud de sujeción 29.50 mm  
Montaje Montaje enrasado  
Par de apriete 25 Nm  
Tamaño constructivo M18x1

Range/Distance

Deriva térmica máx. (% de Sr) 10 %  
Distancia de actuación asegurada Sa 6.4 mm  
Distancia de actuación nominal Sn 8 mm  
Distancia de actuación real Sr 8 mm  
Distancia de actuación real Sr, tolerancia ±10 %  
Histéresis H máx. (% de Sr) 15.0 %  
Identificación de la distancia de actuación ■■  
Repetibilidad máx. (% de Sr) 5.0 %

Remarks

ensamble enrasado: ver Instrucciones de ensamble para sensores inductivos con mayor distancia de actuación 825357.

Una vez subsanada la sobrecarga, el sensor vuelve a estar operativo.

Para información más detallada sobre MTTF o bien B10d, ver MTTF / certificado B10d

La indicación del valor MTTF/B10d no supone ninguna garantía vinculante de calidad ni de vida útil, solamente se trata de valores empíricos sin carácter vinculante. El hecho de indicar estos números tampoco alarga el plazo de prescripción para reclamaciones por vicios ni lo influye de ninguna otra forma.

Connector Drawings



Wiring Diagrams

